

Не заряжать обычные батарейки

Это устройство предназначено только для использования с перезаряжаемыми Ni-MH и Ni-Cd аккумуляторами. Зарядка обычных батареек (щелочных, марганцево-цинковых, угольно-цинковых) может привести к их повреждению, протечке или взрыву батареек. Устройство не предназначено для более редких аккумуляторов Ni-Zn и Li-ion

Использование устройства

Оттянув пружинный механизм, установите нужное количество цилиндрических аккумуляторов (AAA/AA/C/Sub C/D) в любые свободные слоты, соблюдая полярность (положение +/- элементов питания) или 1–2 аккумулятора формы РРЗ («Крона») в соответствующие РРЗ разъемы. Включите прибор в розетку.

Включение индикатора говорит о начале процесса зарядки. Время зарядки каждого аккумулятора указано в таблице ниже. Однако если оставить аккумулятор на зарядке на более долгое время — аккумулятору это не повредит. После окончания времени индикатор не погаснет.




Если мигает индикатор

- Убедитесь, что заряжаете аккумулятор Ni-MH или Ni-Cd, а не обычную батарейку.
- Проверьте полярность (+/-)
- Аккумулятор вышел из строя, замените аккумулятор.
- Если устройство не включается с новыми аккумуляторами, оформите обмен или возврат товара по чеку в магазине в соответствии с действующим законодательством.

Время заряда аккумуляторов

AAA	600 мА·ч	5,6 ч	9V	200 мА·ч	8 ч
	800 мА·ч	7,5 ч			
	900 мА·ч	8,4 ч			
	1000 мА·ч	9,33 ч			
	1100 мА·ч	11 ч			
AA	1500 мА·ч	14 ч			
	1900 мА·ч	18 ч			
	2300 мА·ч	22 ч			
	2500 мА·ч	23 ч			
	2700 мА·ч	25 ч			
	2800 мА·ч	26 ч			

Ток заряда:
Цилиндрические: 150 мА
РРЗ («Крона»): 35 мА



Напряжение на входе: ~100–240 В 50/60 Гц
Хранение: –5...+50°C при влажности 45%–85%
Использование: 0...+35°C при влажности 45%–85%
Срок службы: 5 лет

Уполномоченная изготовителем организация в РФ/
Импортер: ООО «КОСМОС ЭЛЕКТРО», 127473,
г. Москва, 3-ий Самотечный переулок, дом 11, стр.1,
2 этаж, помещение 1, комната 1

WWW.KOSMOS.RU
электротовары с 1993 года

 **8 800 100 5599**
бесплатный звонок по России